

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

S – spínaná, D – stmívaná protokolem DALI, T - trvalá

Silové kabely, rozvaděč RS							
WL/RS	CYKY-J 4 x 10	Napájecí přívod pro silový rozvaděč pro Růžovou zahradu	RH	400 V			T, stávající
WL/RS1	CYKY-J 4 x 10	Spojka stávajícího napájecího přívodu pro rozvaděč RS	RH	400 V		10	T
WL/RG	CYKY-J 5 x 6	Napojení rozvaděče pro gloriety	RS	400 V		120	T
WL/RF	CYKY-J 5 x 2,5	Napojení rozvaděče technologie kašen	RS	400 V		80	T
WL/OP1	CY10	Střední parter, ochranné pospojování technologie kašen	RS			100	
WL/10	CYKY-J 3 x 1,5	Průchod, venkovní nástěnná svítidla H1	RS	230 V		30	S
WL/11	CYKY-J 3 x 2,5	Zedř dlouhé jízdy, venkovní nástěnná historizující svítidla H1	RS	230 V		80	S
WL/12	CYKY-J 5 x 1,5	Horní terasa pod Sala terrenou, zemní svítidla, LED moduly F1,F2,MA	RS	230 V		40	D
WL/13	CYKY-J 5 x 1,5	Horní vyhlídková terasa, zemní svítidla, LED moduly F1,MA	RS	230 V		60	D
WL/14	CYKY-J 5 x 2,5	Střední parter, zemní svítidla, LED moduly F1,F2,MA	RS	230 V		90	D
WL/15	CYKY-J 5 x 2,5	Dolní vyhlídková terasa, zemní svítidla, LED moduly F1,F2,MA	RS	230 V		120	D
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	Sala terrena, podlahová krabice	RS	230 V		20	S
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	Sala terrena, zásuvkový okruh	RS	230 V		30	S
WL/41	CYKY-J 3 x 1,5	Průchod, vývod pro turniket	RS	230 V		30	T
Slaboproudé a řídicí kabely							
WS/21	JYTY 2 x 1	Sala terrena, ovládací místa osvětlení	RS	mn		30	
WS/22	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	Sala terrena, ovládací dotykový panel	RS	mn		5	
WS/23	UTP 4 x 2 x 0,5 c5	Sala terrena, ovládací dotykový panel	RS	mn		5	

Kabelový seznam

Růžová zahrada, zámek Děčín, prováděcí projekt

01/2023

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

S – spínaná, D – stmívaná protokolem DALI, T - trvalá

[illegible]