

## Zpráva o revizi elektrické instalace

Ev.ozn. - I-062-18

Revize provedena dle :

ČSN 33 1500(Z1-Z4), čl. 3. - pravidelná  
ČSN 332000-6 ed.2, čl.6.5-pravidelná

Začátek revize : 15.9.2018

Datum zpracování :

Konec revize : 17.9.2018

19.9.2018

Doporučený termín příští revize - nejpozději v roce 2021

### Revidovaný objekt

Základní škola, příspěvková organizace

Na Pěšině 330, 40505 Děčín - Bynov

Pavilon U 1.1

### Provozovatel

ZŠ a MŠ, příspěvková organizace

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Na Pěšině 330

405 05 Děčín - Bynov

### Objednatel

ZŠ a MŠ, příspěvková organizace

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Na Pěšině 330

405 05 Děčín - Bynov

### Předmět

Předmětem této revize jsou silnoproudé elektrické rozvody staršího provedení dle ČSN 34 1010 v objektu Základní školy, Na Pěšině 330, 40505 Děčín IX - Bynov v pavilonu U 1.1, který sestává viz. popis a jejichž popis je uveden v dalších částech této revizní zprávy. Cílem této revize bylo zjištění stavu elektrického zařízení z hlediska nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem, dále ověření jističů a uložení vedení. Jiné části, než jsou v této revizní zprávě uvedeny nejsou předmětem této revize. Dále uvedený popis a výsledky měření byly zpracovány na základě prohlídky, zkoušek a měření na revidovaných částech elektrického zařízení, které byly reviznímu technikovi známy a zpřístupněny.

### Revizi provedl

CYNYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, opr. č. 16226/5/17/EZ-M,O,R,Z-E2/A

### Použité přístroje

EurorestXC MI 3152, v.č. 16120168, dat. kalibrace 18.07.2016, kalibrační list č. 16120168

Přístroje mají platnou kalibraci ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb

### Celkové hodnocení

#### Viz. hodnocení a závěr (čl. 11) této revizní zprávy.

Podpisem převzetí této zprávy majitel/provozovatel stvrzuje, že byl seznámen s obsahem této revizní zprávy a že byl poučen o správném zacházení s elektrickým zařízením. Revizní zpráva byla před předáním projednána se zástupcem provozovatele a oboustraně odsouhlasena.

Počet výtisků: 3 Počet příloh: 3 Rozdělovník: 1x RTEZ 2x provozovatel

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

Podpis provozovatele

Datum předání zprávy

Podpis revizního technika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PŘÍSPĚVKOVÁ ŠKOLA  
Děčín IX, Na Pěšině 330,  
příspěvková organizace  
IČO: 727 44 057

24. 09. 2018

## **1 - Rekapitulace příloh**

### **1. Návod pro příjemce zprávy**

příloha revizní zprávy

### **2. Naměřené a zjištěné hodnoty**

zjištěné a naměřené hodnoty uspořádané dle objektů, rozvaděčů, celkem 141 záznamů

Zjištěné a naměřené hodnoty revidovaného elektrického zařízení. Údaje jsou soustředěny do tabulek uspořádaných dle vyskytujících se prostorů, rozvaděčů a jsou seskupeny ke každému prostoru, rozvaděči apod. U prostorů, rozvaděčů jsou uvedeny i případné závady, které byly při revizi zjištěny.

### **3. Poučení provozovatele**

Doporučené pokyny pro provozovatele revidovaného zařízení

Poučení provozovatele revidovaného elektrického zařízení - doporučený výpis nejnutnějších úkonů, které je zapotřebí provádět pro udržení zařízení v bezpečném stavu, výpis nebezpečných činností, které se ve vztahu k revidovanému zařízení nedoporučuje provádět.

## **2 - Předmět revize**

Předmětem této revize jsou silnoproudé elektrické rozvody staršího provedení dle ČSN 34 1010 v objektu Základní školy, Na Pěšině 330, 40505 Děčín IX - Bynov v pavilonu U 1.1, který sestává viz. popis a jejichž popis je uveden v dalších částech této revizní zprávy. Cílem této revize bylo zjištění stavu elektrického zařízení z hlediska nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem, dále ověření jističů a uložení vedení. Jiné části, než jsou v této revizní zprávě uvedeny nejsou předmětem této revize. Dále uvedený popis a výsledky měření byly zpracovány na základě prohlídky, zkoušek a měření na revidovaných částech elektrického zařízení, které byly reviznímu technikovi známy a zpřístupněny.

**Revizi byli přítomni: /**

**Rozsah platnosti této revizní zprávy zahrnuje:**

- revidovaná elektrická instalace začíná vývody z podružných rozvaděčů OCPz pavilonu U 1.1, končí jednotlivými vývody dle dalšího popisu.
- technický popis,
- rozvaděče R-OCPz/pavilon U1.1-1.pp, R-OCPz/pavilon U1.1-1.np, R/VZT-OCPz/pavilon U1.1-1.np
- provedení el. instalace,
- hodnocení měření,
- závěr a upozornění,
- poučení provozovatele.

**Rozsah platnosti této revizní zprávy nezahrnuje**

- el. spotřebiče a el. ruční nářadí připojované do zásuvek 230V a 400V,
- ostatní části el. instalace které nejsou součástí této revizní zprávy nebo jsou mimo provoz nebo nepřístupná nebo nesouvisí s rozsahem projektové dokumentace,
- změny a úpravy el. instalace provedených po datu této revize,
- ochranu před bleskem - hromosvod (LPS) (samostatná RZ),.

**Při revizi nemohlo být revidováno**

- proč, důvod: /

## **3 - Použité podklady**

**Jako podklady pro tuto revizi byly použity následující dokumenty:**

- 1) Projektová dokumentace
  - nebyla předložena

**2) Dodavatelská dokumentace**

- nebyla předložena

**3) Protokol o určení vnějších vlivů**

- protokol o určení vlivů dle ČSN 33 0300 resp. 33 2000-3, viz. čl.5 této revizní zprávy, prostředí, vnější vlivy

**4) Certifikáty a prohlášení o shodě na použítá zařízení**

- /

**5) Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení**

- /

**6) Požadavky na obsluhu**

- /

**7) Zkoušky od dodavatelů technologických celků**

- /

**8) Revize**

- k revizi byla předložena pravidelná revizní zpráva el. instalace pavilonu U1.1 Základní školy., č. ---, z 07/2009 rev.tech. Lubomír Čermák, osv.č. 461/7.00/89-I-E1-B
- k revizi byla předložena pravidelná revizní zpráva el. instalace pavilonu U1.1 Základní školy č. 088/2012, ze dne 23.08. 2012, rev.tech. Václav Cynybult, osv.č. 6710/5/09/R-EZ-E2/A.
- k revizi byla předložena pravidelná revizní zpráva el. instalace pavilonu U1.1 Základní školy č. I-049-15, ze dne 31.08. 2015, revizní technik Václav Cynybult, osv.č. 10259/5/14/R-EZ-E2/A.

**Dodavatelé jednotlivých částí:****1) Instalace**

- /

**2) Měření a regulace**

- /

**3) Technologie**

- /

Všechny uvedené dokumenty, pokud byly předloženy jsou uloženy u provozovatel el. zařízení.

**4 - Použité předpisy**

ČSN 34 1010:1965 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a předpisy navazující

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2:2012 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2:2010 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-44 ed.3:2016 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 44: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-44:2011 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45:1996 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 45: Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.3:2017 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a

spínání

ČSN 33 2000-4-473:1994 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482:2000 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2:2012 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 ed.2:2016 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-534 ed.2:2016 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3:2012 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-557:2014 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody

ČSN 33 2000-5-559 ed.2:2013 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-5-56 ed.2:2010 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-5-57:2014 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení

ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN EN 61140 ed. 3:2016 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

## **5 - Prostředí, vnější vlivy**

**Vnější vlivy a prostory vyskytující se v prostoru s revidovaným elektrickým zařízením:**

- údaje o vnějších vlivech uvedené v této revizní zprávě ve smyslu ČSN 33 0300, resp. ČSN 33 2000-3, resp. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 dále hodnocení prostoru z hlediska nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem ve smyslu ČSN 34 1010, resp. dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 byly určeny odbornou komisí resp. protokolem o určení vnějších vlivů č. 03-PVV/13-Cy
- Vnější vlivy vyskytující se v jednotlivých revidovaných prostorech jsou popsány v příloze - popisné tabulky

prostorů.

### Prostory

- Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem určený dle ČSN 34 1010, čl.2 resp. ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 410.3.N10: se v objektu vyskytují tyto prostory:
- vnitřní prostory pavilonu U1.1 (převážně všechny) - "nebezpečné,,
- ostatní prostory pavilonu U1.1 - "normální,,

### Doporučené termíny pravidelných revizí:

- pavilon U1.1 - 36 měs.

### Výpis vnějších vlivů vyskytujících se v revidovaném objektu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB4 - prost.chráněné před atm.vlivy, bez regula

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

## 6 - Elektrické napájení

### Napěťová soustava:

- 3PEN, ~ 50Hz, 400V/TN-C - energetická síť
- 3PEN, ~ 50Hz, 400V/TN-S - vnitřní elektroinstalace

## 7 - Vyskytující se ochranná opatření

### Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 34 1010

#### Ochranná opatření:

- 1) Základní izolace živých částí
  - ČSN 34 1010, čl. 29
- 2) Přepážky nebo kryty
  - ČSN 34 1010, čl.28
- 3) Přídavná izolace
  - ČSN 34 1010, čl.63
- 4) Ochranné pospojování
  - ČSN 34 1010, čl. 91
- 5) Ochrana nulováním
  - ČSN 34 1010, čl.72

### Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61 140 ed.2

#### Ochranná opatření:

- 1) Automatickým odpojením od zdroje v síti TN (TT, IT)
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 6.1
- 2) Dvojitá nebo zesílená izolace
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 6.2

#### Základní ochrana:

- 1) Základní izolace živých částí
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, čl. A.1 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 5.1 a 5.1.1
- 2) Přepážky nebo kryty
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha A, čl. A.2 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 5.1.2

Ochrana při poruše:

- 1) Přídavná izolace
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.1.1 (odrážka č. 1) / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 5.2. a čl. 5.2.1
- 2) Ochranné pospojování
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.1.2 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 5.2.2
- 3) Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha)
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2 / ČSN EN 60 140 ed.2, čl. 5.2.5

Doplňková ochrana:

- 1) Doplnující ochranné pospojování
  - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415.2

## **8 - Popis zařízení**

Obecný popis

Objekt Základní školy sestává ze stavebně na sebe navazujících objektů tj. pavilonů MVD, CF, U1.1, U2.1, tělocvičen a jídelny z kuchyně.  
Pavilon U1.1 sestává v 1.pp ze tříd, kabinetů, soc. zařízení dívek a chlapců, úklidové místnosti, chodby a schodiště. V 1.np ze tříd, kabinetů, soc. zařízení dívek a chlapců, úklidové místnosti, chodby a žákovské knihovny.

Přívodní - napájecí vedení

Napájení objektu Základní školy je zajištěno z distribuční sítě ČEZ na hladině NN přes přípojkovou skříň RIS 8 instalovanou vně objektu ZŠ. Přívodní napájecí vedení pro napájení hlavního rozváděče RH je provedeno dvěma paraelními kabely AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> ze dvou sad pojistek 3x200A. Přívodní napájecí kabely jsou ukončeny v hlavním rozváděči RH, na přívodních svorkách hlavního vypínače J2RUX-50/500A Z hlavního rozváděče jsou napájeny podružné rozváděče jednotlivých pavilonů a z nich následně jednotlivé el. okruhy.

Vnitřní el. instalace, rozváděče

Pro napájení vnitřní elektroinstalace ZŠ resp. pavilonu U1.1 je instalovaný skříňový oceloplechový rozváděč R-OCEPz umístěný v chodbě v 1.pp. Skříňový rozváděč je konstrukčně řešen jako zapuštěný oceloplechový rozváděč v krytí IP40/20. Přívod z hlavní rozvodny, rozváděče RH, pole č.2, jističe F5 J21U-50B / 80A je proveden kabelem AYKY 4x35,0 mm<sup>2</sup> na přívodní svorky hlavního vypínače VS/63A.

Pro napájení vnitřní elektroinstalace ZŠ resp. pavilonu U1.1 je instalovaný skříňový oceloplechový rozváděč R-OCEPz umístěný v chodbě v 1.np. Skříňový rozváděč je konstrukčně řešen jako zapuštěný oceloplechový rozváděč v krytí IP40/20. Přívod z rozváděče R-pavilon U1.1, 1.pp, jističe F1 L7/B/3/32A je proveden kabelem AYKY 4x10,0 mm<sup>2</sup> na přívodní svorky hlavního vypínače VS/40A.

Pro napájení vnitřní elektroinstalace ZŠ resp. pavilonu U1.1 je instalovaný skříňový oceloplechový rozváděč R/VZT-OCEPz umístěný v chodbě v 1.np. Skříňový rozváděč je konstrukčně řešen jako zapuštěný oceloplechový rozváděč v krytí IP40/20. Přívod z rozváděče R-pavilon U1.1, 1.np, jističe F22 C-45/3/15A je proveden kabelem AYKY 4x6,0 mm<sup>2</sup> na přívodní svorky hlavního vypínače VS/25A.

K jistění vývodů jsou použity jističe jmenovitých proudů dle dimenze připojených vodičů, pokud ne viz závady.

**Ostatní vedení, uložení vedení**

Vnitřní elektrické rozvody jsou provedeny kabely AYKY a CYKY a instalačními vodiči s izolací PVC AYKYL a CYKYL, počtem žil a průřezy odpovídajícími účelu a jmenovitému proudům v jednotlivých obvodech elektrické instalace. Uložení vodičů a kabelů je ve zdivu pod omítkou.

Příslušenství tj. instalační krabice, vypínače a zásuvky jsou v prostorech bezpečných v provedení pro prostředí základní a v prostorech nebezpečných v provedení do vlhka.

V prostorech nebezpečných je provedeno ochranné pospojování vodiči CY. Osvětlení je provedeno převážně svítidly zářivkovými 1x36W a 2x36W a žárovkovými svítidly 60W, 100W a 150W.

**Barevné značení**

Odpovídá jako celek ČSN 34 0165

**Dimenzování, jistění**

Jistění a dimenzování vodičů a kabelů z hlediska přetížení je provedeno v souladu s ČSN 34 1020.

**Popisy rozváděčů**

Popis rozváděčů uveden v příloze - tabulka vývodů rozváděčů.

**9 - Součty příkonů a instalovaných zařízení****Instalovaný příkon - součty dle přístrojů**

Zářivkové svítidlo I.tř.	275 ks	17,280 kW
Zásuvka 230 V	45 ks	0,000 kW
Osoušeč rukou	1 ks	1,300 kW
Žárovkové svítidlo II.tř.	4 ks	0,240 kW
Osoušeč rukou - ukončeno v krabici	1 ks	0,000 kW
Osoušeč rukou-ukončeno v krabici	2 ks	0,000 kW

**Instalovaný příkon - součty dle skupin**

osoušeče	4 ks	1,300 kW
svítidla	279 ks	17,520 kW
zásuvky	45 ks	0,000 kW

**Instalovaný příkon - celkem** **328 ks** **18,820 kW**

**10 - Úkony při revizi elektrické instalace****ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.1.**

Prohlídka zařízení bez napětí

Provedena obecná prohlídka revidovaného elektrického zařízení.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.2.**

Prohlídka - trvale připojené elektrické předměty

Provedena prohlídka za účelem zjištění, zdali trvale připojené elektrické předměty, které jsou součástí pevné instalace:

- jsou v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení;
- jsou řádně zvoleny a instalovány v souladu s IEC 60364 a s návody výrobců;
- nejsou viditelně poškozené nebo vadné do té míry, že by to mohlo ohrozit bezpečnost.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. a**

Prohlídka - způsob ochrany

Provedena prohlídka za účelem ověření způsobu ochrany proti úrazem elektrickým proudem (viz IEC 60364-4-41).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. c**

Prohlídka - volba vodičů

Provedena prohlídka za účelem ověření volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí (viz IEC 60364-4-43 a IEC 60364-5-52:2009, kapitola 523).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. d**

Prohlídka - ochranné a kontrolní přístroje

Provedena prohlídka za účelem ověření volby, seřízení, selektivity a koordinace ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů (viz IEC 60364-5-53:2001, kapitola 536).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. f**

Prohlídka - odpojovací a spínací přístroje

Provedena prohlídka za účelem ověření volby, umístění a instalace vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů (viz IEC 60364-5-53:2001, kapitola 536).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. g**

Prohlídka - volba zařízení a ochranných opatření

Provedena prohlídka za účelem ověření volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním (viz IEC 60364-4-42:2010, kapitola 422, IEC 60364-5-51:2005, 512.2 a IEC 60364-5-52:2009, kapitola 522(NP5)).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. h**

Prohlídka - značení nulových a ochranných vodičů

Provedena prohlídka za účelem ověření označení nulových a ochranných vodičů (viz IEC 60364-5-51:2005, 514.3).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. i**

Prohlídka - vybavení schématy, výstražnými nápisy

Provedena prohlídka za účelem ověření vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi (viz IEC 60364-5-51:2005, 514.5).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. j**

Prohlídka - značení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů, spínačů

Provedena prohlídka za účelem ověření označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů, spínačů, svorek atd. (viz IEC 60364-5-51:2005, kapitola 514).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. k**

Prohlídka - zakončování a spojování vodičů a kabelů

Provedena prohlídka za účelem ověření odpovídajícího způsobu zakončování a spojování kabelů a vodičů (viz IEC 60364-5-52:2009, kapitola 526).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. m**

Prohlídka - přístupnost zařízení

Provedena prohlídka za účelem ověření přístupnosti zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby (viz IEC 60364-5-51:2005, kapitoly 513 a 514).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.2.3., čl. p**

Prohlídka - volba vedení

Provedena prohlídka za účelem ověření volby stavu elektrických vedení (viz IEC 60364-5-52:2009, kapitoly 521 a 522).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. a**

Zkoušení - spojitost ochranných vodičů

Provedena zkouška spojitosti ochranných vodičů (viz 6.4.3.2). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. b**

Zkoušení - izolační odpor

Provedena zkouška izolačního odporu elektrické instalace (viz 6.4.3.3). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. f**

Zkoušení - automatické odpojení od zdroje

Provedeno zkoušení pro potvrzení účinnosti automatického odpojení od zdroje (viz 6.4.3.7). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. g**

Zkoušení - doplňková ochrana

Provedeno zkoušení pro potvrzení účinnosti doplňkové ochrany (viz 6.4.3.8). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. h**

Zkoušení - pořadí fází

Provedena zkouška pořadí fází (viz 6.4.3.9). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. i**

Zkoušení - funkční zkoušky

Provedeny funkční zkoušky (viz 6.4.3.10).

**ČSN 33 2000-6 ed.2/2017, čl. 6.4.3.1., čl. j**

Zkoušení - úbytky napětí

Provedeno ověření úbytku napětí (viz 6.4.3.11). Pro měření provedená při zkouškách bylo použito přístroje uvedeného na titulní straně této zprávy, přístroj svými parametry vyhovuje požadavkům této normy. Výsledky měření jsou uvedeny v přílohách této zprávy.

## **11 - Hodnocení**

### **Naměřené a zjištěné hodnoty**

Pozn.:

Měření dále uvedené se týká pouze zařízení a vývodů zpřístupněných provozovatelem a umožňujících měření objektivním způsobem.

a) Nejmenší izolační odpor pracovních vodičů proti ochrannému vodiči (zemi) a vzájemně mezi sebou je uveden u jednotlivých vývodů rozvaděčů. Hodnoty nad 100 MOhm jsou uváděny souhrnně touto hodnotou, pod touto hodnotou je uváděna skutečná naměřená hodnota.

b) Impedance vypínací smyčky při ochraně automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S měřena podle ČSN 33 2000-6 ed./2017 v platném znění se uvádí na koncích jednotlivých vývodů a u pevně připojených spotřebičů jako maximální hodnota ze všech měření v příslušném vývodu. Provedené měření impedance smyčky v síti TN před dotykem byly zkontrolovány podle vztahu  $Z_s \times I_a \leq U_o$  resp.  $1,25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ .

c) Zkouška a měření spojitosti ochranného obvodu, ochranných obvodů a vodičů pro hlavní a doplňující pospojení jsou provedeny podle ČSN 33 2000-6 ed./2017 v platném znění a uvádí se největší naměřený odpor zjištěný při měření spojitosti.

d) Při použití proudových chráničů se uvádí vybavení alespoň při dosažení jmenovitého rozdílového vybavovacího proudu (chránič musí vypnout), velikost dotykového napětí, skutečná velikost vybavovacího proudu a celková doba vypnutí. Totéž u chráničů typu „G“ (zpožděný), „S“ (selektivní) a „A“ nebo „B“ (citlivých též na jiné než pouze střídavé residuální proudy). Měření a vyhodnocení se provádějí podle ČSN 33 2000-6 ed./2017 v platném znění (příloha NA, pořadí a postup zkoušek při ověřování proudových chráničů tab. NA.1). U chráničů se musí provádět pravidelné přezkušování pomocí testovacího tlačítka a to ve lhůtách stanovených výrobcem jak je uvedeno v příloze NA, čl. NA.4 ČSN 33 2000-6 ed.2. Mezi běžně uváděné doby přezkušování jsou 3, 6 a 12 měs.

e) Měření uzemnění se provádí podle zásad ČSN 33 2000-6 ed./2017 v platném znění metodami podle informativní přílohy B této normy.

f) Prohlídka, zkoušení a měření jsou provedeny podle požadavků ČSN 33 2000-6 ed./2017 v platném znění a vyhodnocení naměřených hodnot se provádí podle požadavků této normy a příslušných částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2/2007 v platném znění s respektováním možných chyb při měření.

Pozn.:

Není-li stanoveno jinak, naměřené hodnoty jsou zkontrolovány podle požadavků norem výše uvedených a naměřená hodnota VYHOVUJE těmto požadavkům. Nevyhovuje-li, viz Závady

- Elektrické zařízení výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle citovaných ČSN.
- Výsledky všech provedených úkonů a měření byly v souladu s dále citovanými předpisy, pokud nebyly v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN jsou uvedeny v odstavci zjištěné závady.
- Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu.
- Závady uvedené v revizní zprávě musí být odstraněny v době co nejkradší a prokazatelně tj. písemně proveden zápis o jejich odstranění a to buď záznamem do revizní zprávy nebo vyhotovením protokolu o odstranění porevizních závad, který následně bude nedílnou součástí, přílohou této zprávy.
- Revize v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2, provedena dle norem a předpisů platných v době uvedení elektrického zařízení do provozu.

Citace ČSN 33 2000-1 ed. 2:

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Pro soubor ČSN 33 2000 (zavádějící soubor IEC 60364 a soubor HD 60364) platí následující:

"Elektrická zařízení provedená a provozovaná podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována, lze ponechat v provozu beze změny (odpovídající i nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež by ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu a neohrožují bezpečnost věcí, jinak je nutno zařízení upravit podle nových předpisů a norem. Za stejných podmínek je možné podle příslušných dříve platných předpisů a norem dokončit projekčně a realizačně rozpracované akce do 18 měsíců po nabytí účinnosti příslušné normy řady ČSN 33 2000, pokud v rámci smluvních vztahů nebude stanovena lhůta kratší."

Jedná se o odchylku od v současné době platných předpisů, která dle názoru RT nezpůsobuje ohrožení osob nebo majetku. Při rekonstrukci zařízení provedte dle platných předpisů.

**Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.**

Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a instalace podávám následující:

## **Celkový posudek**

### **ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI V ROZSAHU REVIZE**

#### **JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Podpisem převzetí této zprávy majitel/provozovatel stvrzuje, že byl seznámen s obsahem této revizní zprávy a že byl poučen o správném zacházení s elektrickým zařízením. Revizní zpráva byla před předáním projednána s majitelem nebo zástupcem provozovatele a oboustranně odsouhlasena.

## **12 - Návrh opatření**

- Zpráva o revizi elektrického zařízení nebo instalace je pro provozovatele závazná. Provozovatel je dle zákona 262/2006 Sb. Zákoník práce (dále jen ZP) dle § 101, odst. 1 je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Technické normy jsou ve smyslu ZP předpisy k zajištění BOZP a zaměstnavatel musí přijmout v rozsahu své působnosti opatření k jejich dodržení ve smyslu ZP § 102, odst. 1 s přihlédnutím k dalším předpisům a to zejména zákona 309/2006 Sb., zákona 362/2007 Sb. (mění zák. 262/2006 Sb.)
- Upozorňuji provozovatele, resp. osobu zodpovědnou za elektrické zařízení ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3/2015, že při provozu elektrického zařízení je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy, pokyny výrobců pro dané zařízení, zvláštní právní předpisy týkající se provozu vyhrazených elektrických zařízení, předpisy pro bezpečnost, ochranu zdraví a majetku, příslušné normy ČSN, EN, IEC s ohledem na jejich nezávažnost.

- Dále upozorňuji, že pro elektrické zařízení musí být vedena technická a provozní dokumentace, jejíž součástí jsou protokoly o provedených zkouškách, kontrolách a revizích. Změny v instalaci a na elektrických zařízeních musí být v této technické dokumentaci zaznamenány.
- V případě elektrického zařízení, které bylo uvedeno do provozu dle dříve platných předpisů a současně platným předpisům nevyhovuje, může se toto zařízení pokud bezprostředně neohrožuje bezpečnost, provozovat podle zvláštních místních provozních a bezpečnostních předpisů, v nichž jsou uvedeny odchylky od platných norem.

## Návod pro příjemce zprávy

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNIBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

**Tato zpráva je důležitým a cenným dokumentem, který by měl být uchován pro budoucí posuzování.**

Tento formulář zprávy slouží pro zaznamenání stavu existující elektrické instalace.

- 1) Účelem této zprávy o stavu instalace je potvrdit, pokud je to prakticky možné, zda je nebo není elektrická instalace ve vyhovujícím stavu z hlediska jejího dalšího používání. Zpráva by měla identifikovat poškození, zhoršení stavu, vady a/nebo podmínky, které by mohly vést ke zvýšenému nebezpečí.
- 2) Osoba, která zprávu objednala, by měla obdržet originál zprávy a revizní technik by si měl ponechat kopii.
- 3) Originál zprávy by měl zůstat na bezpečném místě a měl by být k dispozici kterékoliv osobě, která v budoucnu bude na elektrické instalaci provádět prohlídku nebo vykonávat práci. Jestliže je objekt původním majitelem uvolněn, poskytne tato zpráva novému majiteli/uživateli údaje o stavu elektrické instalace v době vydání zprávy.
- 4) Část 2 (Předmět revize / rozsah a meze) by měla plně označit rozsah instalace, na který se tato zpráva vztahuje a jakákoliv omezení při prohlídce a zkoušení. Revizní technik by předtím, než provede prohlídku, měl nechat uvedená hlediska odsouhlasit s osobou, která revizi objednala a s ostatními zainteresovanými stranami (orgánem udělujícím licenci, pojišťovnou, poskytovatelem hypotéky apod.)
- 5) Na některá provozní omezení, jako je omezení přístupu k částem instalace nebo k některým zařízením se může během prohlídky narazit. Revizní technik by to měl poznamenat v části 2 (Předmět revize).
- 6) Pro položky zařazené v revizní zprávě v částech jednotlivých prostorů nebo rozváděčů jako C1 („Existující nebezpečí“) může být bezpečnost těch, kteří instalaci používají, ohrožena a doporučuje se, aby se k tomu způsobilá osoba ujala neprodleně potřebných opravných prací.
- 7) Pro položky zařazené v revizní zprávě v částech jednotlivých prostorů nebo rozváděčů jako C2 („Potenciálně nebezpečné“) může být bezpečnost těch, kteří instalaci používají, ohrožena a doporučuje se, aby se k tomu způsobilá osoba ujala potřebných opravných prací s naléhavou nutností.
- 8) Jestliže v částech zjištěné závady bylo určeno, že připomínka vyžaduje podrobnější přezkoumání a prohlídka odhalila zjevný nedostatek, který by mohl mít za následek zařazení položky pod kód C1 nebo C2, která nemůže, v důsledku rozsahu nebo omezení prohlídky být zcela určena, tak v těchto případech je potřebné další prošetření instalace, aby se určila povaha a rozsah zjevného nedostatku.
- 9) Z důvodu bezpečnosti bude elektrická instalace vyžadovat, aby byla znovu prohlédnuta ve vhodných lhůtách způsobilou osobou. Doporučené datum, do kterého je nutné provést další revizi je stanoveno ve zprávě v části titulní strany a v článku 5 revizní zprávy „Doporučený termín příští revize“ pod „Doporučeními“.

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNÝBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

## Tabulky související s prostory

### 1 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.108 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	18	0,072	0,89 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,06 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,09 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,34 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,21 Ohm

### 2 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.109 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB4 - prost.chráněné před atm.vlivy, bez regula  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	18	0,072	0,77 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,80 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,69 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,93 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,75 Ohm

### 3 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.110 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	18	0,072	0,73 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,87 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,99 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,64 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,73 Ohm

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNIBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

## 4 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.111 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	18	0,072	0,95 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,21 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,26 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,38 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,41 Ohm

## 5 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.112 - kabinet

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,67 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,59 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,70 Ohm

## 6 - Pavilon U1.1, 1.pp, WC chlapci

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,63 Ohm
2	Osoušeč rukou		1	1,300	II.tř.

## Zjištěné závady - Pavilon U1.1, 1.pp, WC chlapci

### 1. Předpis - ČSN 33 2310/1988, čl. 3.2.4.

V prostoru chybí kryty svítidel (1x). Kryty doplnit.  
 Elektrické stroje, přístroje, svítidla apod. nemají předepsané krytí pro daný prostor.

### 2. Předpis - ČSN 33 2000-1/1996, čl. 131.1N1

Osoušeč rukou je mechanicky poškozený a tudíž nesplňuje požadavky na třídu ochrany II.. Doporučuji vyměnit.  
 Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě elektrického zařízení nemají takové elektrické, mechanické, nebo mechanické vlastnosti, aby celé zařízení, nebo jeho jednotlivé části a prvky vyhověly všem požadavkům na ně kladeným, platí pro

## Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

### 7 - Pavilon U1.1, 1.pp, úklidová místnost

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Žárovkové svítidlo II.tř.	IP 20	1	0,060	II.tř.

### 8 - Pavilon U1.1, 1.pp, WC dívky + učitelé

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,70 Ohm
2	Žárovkové svítidlo II.tř.	IP 20	1	0,060	II.tř.
3	Osoušeč rukou - ukončeno v krabici	IP 20	1	0,000	neměř.

### 9 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.113 - kabinet

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,72 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,65 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,84 Ohm

### 10 - Pavilon U1.1, 1.pp, m.č.114 - čítárna

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	18	0,072	0,64 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,02 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,13 Ohm

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNÝBULEK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

## 11 - Pavilon U1.1, 1.pp, chodba

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	27	0,036	0,97 Ohm
2	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	6	0,072	1,12 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,91 Ohm

## Zjištěné závady - Pavilon U1.1, 1.pp, chodba

### 3. Předpis - ČSN 33 2000-1/1996, čl. 131.1N1

Zásuvka 230V/16A je mechanicky poškozená. Doporučuji vyměnit.  
 Materiály, polotovary, výrobky použité ke stavbě elektrického zařízení nemají takové elektrické, mechanické, nebo mechanické vlastnosti, aby celé zařízení, nebo jeho jednotlivé části a prvky vyhověly všem požadavkům na ně kladeným, platí pro

## 12 - Pavilon U1.1, 1.pp, schodiště

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	1	0,072	0,94 Ohm

## 13 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.101 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	18	0,072	0,85 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,04 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,97 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,27 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,17 Ohm

## Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CINYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

### 14 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.102 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	18	0,072	0,92 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,58 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,82 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,93 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,97 Ohm

### 15 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.103 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	18	0,072	0,85 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,92 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,90 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,20 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	1,01 Ohm

### 16 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.104 - třída

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo l.tř.	IP 20	18	0,072	0,78 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,44 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,99 Ohm
4	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,76 Ohm
5	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,73 Ohm

### 17 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.105 - kabinet

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CINYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,64 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,43 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,41 Ohm

## 18 - Pavilon U1.1, 1.np, WC chlapci

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,48 Ohm
2	Osoušeč rukou-ukončeno v krabici	IP 20	1	0,000	neměř.

## 19 - Pavilon U1.1, 1.np, úklidová místnost

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Žárovkové svítidlo II.tř.	IP 20	1	0,060	II.tř.

## 20 - Pavilon U1.1, 1.np, WC dívky + učitelé

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,45 Ohm
2	Žárovkové svítidlo II.tř.	IP 20	1	0,060	II.tř.
3	Osoušeč rukou-ukončeno v krabici		1		neměř.

## 21 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.106 - žákovská knihovna

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací  
 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,86 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,75 Ohm

## Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CINYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

### 22 - Pavilon U1.1, 1.np, m.č.107 - kabinet

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor normální

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA1 - schopnost lidí - běžná

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	4	0,072	0,89 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,97 Ohm
3	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,90 Ohm

### 23 - Pavilon U1.1, 1.np, chodba

ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 400.1.1.N1 - prostor nebezpečný

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, AB5 - prost.chráněné před atm.vlivy, s regulací

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, BA2 - schopnost lidí - děti

#### Popisné tabulky prostorů s NDN

Poř.č.	Název	Krytí	Počet	Pjm (kW)	Ochrana
1	Zářivkové svítidlo I.tř.	IP 20	43	0,036	1,10 Ohm
2	Zásuvka 230 V	IP 20	1	0,000	0,64 Ohm

### Tabulky související s rozvaděči

#### 1 - Rozváděč R - pavilon U1.1, 1.pp

Označení rozváděče: R\_U1.1\_1PP

Typ rozváděče: OCPz

Výrobce rozváděče: bez označení a výrobního štítku

Výrobní číslo: ----

Rok výroby: ----

Číslo schématu: ----

Napětí hlavních obvodů: 3PEN 3x380/220V AC

Napětí řídicích obvodů: ----

Soustava a frekvence: TN-C, ~50Hz

Jmenovitý proud: 63A

Krytí: IP 40/20

Třída izolace: I

Přívodní vedení: 1-AYKY-J 4x35,0 mm<sup>2</sup> (z hl. rozvodny, rozv. RH, pole č.2)

Hlavní vypínač: VS/63A

Předřazené jištění: J21U-50B/80A

Umístění: v chodbě 1PP pavilonu U1.1

Uzemnění / MET(HOP): ----

Kusové ověření č.: ----

Dle ČSN: 35 7107

#### Vývody rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>lm</sub> (A)	Vedení mm <sup>2</sup>	R <sub>i</sub> (MΩ)	Z <sub>sm</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu z RH	J21U-50B	80,00	1-AYKY 4x35,0 mm <sup>2</sup>	3x200	237/3x0,22

Z (LPE) 237V / 3x0,22Ω, I<sub>psc</sub> (LPE) 1,03kA

Z (LL) 411V / 3x0,25Ω, I<sub>psc</sub> (LL) 1,58kA

R<sub>pe</sub> rozv. 0,02Ω

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNIBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

2	QH Hlavní vypínač - přívod	VS/3	63,00	1-AYKY 4x35,0 mm <sup>2</sup>	3x200	237/3x0,22
3	F1 rozv. R-pavilon U1.1, 1.np	L7/C/3	32,00	AYKY 4x10,0 mm <sup>2</sup>	3x200	
4	F2 osv. chodba	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
5	F3 osv. chodba	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
6	F4 osv. m.č.114	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
7	F5 osv. m.č.110, 111	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
8	F6 osv. m.č.109, 108	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
9	F7 osv. m.č.111, 110	MBN	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
10	F8 osv. m.č.109, 108	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
11	F9 osv. m.č.114	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
12	F10 osv. m.č.112, WC chlapci	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
13	F11 osv. m.č.109, 108	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
14	F12 osv. vestibul	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
15	F13 osv. sklep	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
16	F14 osv. 111, 110	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
17	F15 osv. WC dívky	C-45/B/1	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
18	F16 osoušeč WC chlapci	MBN110/B/	10,00	CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x200	
19	F17 osoušeč WC dívky	MBN110/B/	10,00	CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x200	
20	F18 zás. m.č. 110, 111	C-45/B/1	15,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
21	F19 zás. m.č. 112	C-45/B/1	15,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
22	F20 zás. m.č. 108, 109	C-45/B/1	15,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
23	F21 zás. m.č. 113, 114, chodba	C-45/B/1	15,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
24	F22 osv. m.č. 113, 114	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
25	F23 osv. WC učitelé+dívky	C-45/B/1	15,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	

## Měření odporu PE na vývodech rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>jm</sub> (A)	Vedení	R <sub>i</sub> (MΩ)	R <sub>pe</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu z RH	J21U-50B	80,00	1-AYKY 4x35,0 mm <sup>2</sup>	3x200	0,03

## Zjištěné závady - Rozváděč R - pavilon U1.1, 1.pp

5. Předpis - ČSN 332000-4-473/1994, čl. 473.3N5  
V rozváděči předřazené jištění světelného okruhu č. 23 jističem s hodnotou 15A nevyhovuje. Jistič v rozváděči vyměnit za jistič s hodnotou 10A.  
Odbočka vnitřního světelného, nebo zásuvkového obvodu není společným jištěním dostatečně jištěna proti přetížení, nebo zkratům.

## 2 - Rozváděč R - pavilon U1.1, 1.np

Označení rozváděče: R\_U1.1\_1NP

Typ rozváděče: OCPz

Výrobce rozváděče: bez označení a výrobního štítku

Výrobní číslo: -----

Rok výroby: -----

Číslo schématu: -----

Napětí hlavních obvodů: 3PEN 3x380/220V AC

Napětí řídicích obvodů: -----

Soustava a frekvence: TN-C, ~50Hz

Jmenovitý proud: 40A

Krytí: IP 40/20

Třída izolace: I

Přívodní vedení: 1-AYKY-J 4x10,0 mm<sup>2</sup> (z rozv. R\_U1.1\_1PP)

## Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CYNIBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

Hlavní vypínač: VS/40A  
 Předřazené jištění: L7/B/3x32A  
 Umístění: v chodbě 1NP pavilonu U1.1  
 Uzemnění / MET(HOP): -----  
 Kusové ověření č.: -----  
 Dle ČSN: 35 7107

### Vývody rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>jm</sub> (A)	Vedení mm <sup>2</sup>	R <sub>i</sub> (MΩ)	Z <sub>sm</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu R_U1.1_1PP	L7/B/3	32,00	1-AYKY 4x10,0 mm <sup>2</sup>	3x200	237/3x0,22
Z (LPE) 237V / 3x0,22Ω, I <sub>psc</sub> (LPE) 1,04kA Z (LL) 412V / 3x0,28Ω, I <sub>psc</sub> (LL) 1,36kA R <sub>pe</sub> rozv. 0,00Ω						
2	QH Hlavní vypínač - přívod	VS/3	40,00	1-AYKY 4x10,0 mm <sup>2</sup>	3x200	237/3x0,22
3	F1 osv. m.č. 106, 107	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
4	F2 osv. chodba	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
5	F3 osv. m.č. 101, 102	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
6	F4 osv. úklid, WC učitelé	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
7	F5 osv. chodba	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
8	F6 osv. vestibul	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
9	F7 osv. m.č. 103, 104	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
10	F8 osv. m.č. 103, 104	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
11	F9 osv. m.č. 103, 104	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
12	F10 osv. WC dívky	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
13	F11 osv. m.č. 105, WC chlapci	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
14	F12 osv. m.č. 101, 102	MBN110/B/	10,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
15	F13 Rezerva - vývod nezapojen	MBN110/B/	10,00			
16	F14 Rezerva - vývod nezapojen	MBN110/B/	10,00			
17	F15 Rezerva - vývod nezapojen	MBN110/B/	10,00			
18	F16 zás. m.č. 106, 107, chodba	L7/B/1	16,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
19	F17 zás. m.č. 101, 102	L7/B/1	16,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
20	F18 zás. m.č. 105	L7/B/1	16,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
21	F19 zás. m.č. 103, 104	L7/B/1	16,00	CYKYL 2x2,5 mm <sup>2</sup>	200	
22	F20 osoušeč WC dívky	L7/B/1	16,00	CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x200	
23	F21 osoušeč WC chlapci	L7/B/1	16,00	CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x200	
24	F22 rozv. vzduchotechnika	C-45/3	15,00	AYKY 4x6,0 mm <sup>2</sup>	3x200	

### Měření odporu PE na vývodech rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>jm</sub> (A)	Vedení	R <sub>i</sub> (MΩ)	R <sub>pe</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu R_U1.1_1PP	L7/B/3	32,00	1-AYKY 4x10,0 mm <sup>2</sup>	3x200	0,04

### 3 - Rozváděč R/VZT - pavilon U1.1, 1.np

Označení rozváděče: R/VZT\_U1.1\_1NP  
 Typ rozváděče: OCPz  
 Výrobce rozváděče: bez označení a výrobního štítku  
 Výrobní číslo: -----  
 Rok výroby: -----  
 Číslo schématu: -----  
 Napětí hlavních obvodů: 3PEN 3x380/220V AC

# Naměřené a zjištěné hodnoty

Zpráva I-062-18, zpracoval CINYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

Napětí řídicích obvodů: 1PEN 230V AC  
 Soustava a frekvence: TN-C, ~50Hz  
 Jmenovitý proud: 25A  
 Krytí: IP 40/20  
 Třída izolace: I  
 Přívodní vedení: 1-AYKY-J 4x6,0 mm<sup>2</sup> (z rozv. R\_U1.1\_1NP)  
 Hlavní vypínač: VS/25A  
 Předřazené jistění: C-45/B/3x15A  
 Umístění: v chodbě 1NP pavilonu U1.1  
 Uzemnění / MET(HOP): ----  
 Kusové ověření č.: ----  
 Dle ČSN: 35 7107

## Vývody rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>jm</sub> (A)	Vedení mm <sup>2</sup>	R <sub>i</sub> (MΩ)	Z <sub>sm</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu R_U1.1_1NP	C-45/3	15,00	1-AYKY 4x6,0 mm <sup>2</sup>	3x200	234/3x0,28
Z (LPE) 234V / 3x0,38Ω, I <sub>psc</sub> (LPE) 600A Z (LL) 413V / 3x0,69Ω, I <sub>psc</sub> (LL) 577A R <sub>pe</sub> rozv. 0,02Ω						
2	QH Hlavní vypínač - přívod	VS/3	25,00	1-AYKY 4x6,0 mm <sup>2</sup>	3x200	234/3x0,28
3	F1 ventilátor WC	C-45/3	20,00	CYKY 4x1,5 mm <sup>2</sup>	3x200	
4	F2 ovl. ventilátoru	LSF/B/1	6,00	CY 1,5 mm <sup>2</sup>	200	
5	KM1 spínání ventilátoru	K11	16,00	CY 2,5 mm <sup>2</sup>		
6	KM2 spínání ventilátoru	K11	16,00	CY 2,5 mm <sup>2</sup>		
7	KA1 časové relé	SA 10	10,00	CY 1,5 mm <sup>2</sup>		
8	KA2 časové relé	SA 10	10,00	CY 1,5 mm <sup>2</sup>		

## Měření odporu PE na vývodech rozvaděčů

Č.	Obvod	Jištění	I <sub>jm</sub> (A)	Vedení	R <sub>i</sub> (MΩ)	R <sub>pe</sub> (Ω)
1	Měřeno na přívodu R_U1.1_1NP	C-45/3	15,00	1-AYKY 4x6,0 mm <sup>2</sup>	3x200	0,05

## Zjištěné závady - Rozváděč R/VZT - pavilon U1.1, 1.np

### 6. Předpis - ČSN 332000-4-473/1994, čl. 473.3N5

V rozváděči předřazené jistění okruhů ventilátoru jističe s hodnotou 20A nevyhovuje. Jističe v rozváděči vyměnit za jističe s hodnotou 10A nebo 13A.  
 Odbočka vnitřního světelného, nebo zásuvkového obvodu není společným jističem dostatečně jistěna proti přetížení, nebo zkratům.

## Tabulky související s měřením uzemnění

### 1 - Zemní odpor nulového vodiče

Zemní odpor nulového vodiče měřen v propojeném stavu se všemi strojenými a náhodnými zemniči, měřeno na nulových sběrnicích rozváděčů.

### Měření uzemnění

Poř.č.	Popis	R <sub>z</sub> (Ω)
1	Přizemnění nulového ochranného vodiče	0,52

## Poučení provozovatele

Zpráva I-062-18, zpracoval CINYBULK Václav, osv. č. 10259/5/14/R-RZ-R2/A, dne 19.9.2018

# POUČENÍ PROVOZOVATELE

**Provozovatel elektrického zařízení je povinen:**

1. Udržovat elektrické zařízení a zařízení na ochranu před atmosférickou elektřinou v bezpečném a spolehlivém stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům ČSN, EN, IEC a to jen osobami s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.3 a se zkouškou dle vyhlášky 50/78 Sb., která uvedeného pracovníka opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních, resp. hromosvodech.
2. Zajišťovat revize elektrických zařízení a hromosvodů ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500, souboru ČSN EN 62305 ed.2 a řádu preventivní údržby organizace, příp. směrnicemi výrobce a opět jen osobami s kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb.
3. Zajistit, aby do elektrického zařízení a hromosvodu nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a tyto na nich nekonalý žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 33 1310 ed. 2 a souboru ČSN EN 62305 ed.2.
4. S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy, zejména ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 33 1310 ed. 2 a souboru ČSN EN 62305 ed.3 prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou v prostorách revidovaného elektrického zařízení konat jakékoliv práce i obsluhu, tj. i takové, které přímo nesouvisí s elektrickým zařízením nebo hromosvodem, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí poškodit elektrické zařízení, nebo hromosvodní soustavu, způsobit újmu na zdraví či majetku.
5. Podle požadavku ČSN 33 1500, čl. 6.4., 6.5., dle ČSN 33 2000-1 ed.2/2009, čl. 132.13, resp. dle ČSN 33 2000/1984, čl. 5.2., ČSN 33 2000-1/1995, čl. 13N7.2, resp. dle ČSN 33 2000-1/2003, čl. 13N7.2 vyhl. č. 48/82 Sb., § 3, 4 je provozovatel povinen trvale uložit technickou dokumentaci, revizní zprávy, protokoly o určení prostředí apod. odpovídající skutečnému provedení elektrického zařízení.
6. Respektovat prostředí určená v jednotlivých prostorech ve smyslu ČSN 33 0300, resp. dle ČSN 33 2000-3, resp. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Při změně prostředí upravit krytí a provedení elektrického zařízení v souladu s ČSN 33 2310, resp. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 a provést novou revizi zařízení.
7. Zajistit používání el. přístrojů, instalací, spotřebičů způsobem odpovídajícím bezpečnostním předpisům a pokynům výrobce daného zařízení.
8. Zajistit odstranění provizorního elektrického zařízení, ihned jak pomine důvod zřízení tohoto zařízení. Provádět pravidelné kontroly a revize tohoto zařízení ve smyslu ČSN 34 1090 ed.2, ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 a osobami s odpovídající kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. Určit obsluhu a zajistit poučení vč. osazenstva zejména o provozu zařízení a způsobu vypínání. Zajistit přístupnost vypínače provizorního zařízení.



Provozovatel el. zařízení:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace,  
Na Pěšině 330, Děčín IX - Bynov 405 05

***Zápis o odstranění porevizních závad  
zjištěných na elektrickém zařízení***

Arch.č.:

**POZ\_I-062-18**

objektu \*) pracovního-stroje-\*):

**Pavilon U 1.1**

uvedených v revizní zprávě arch č.:

**I-062-18**

, ze dne: **19.09.2018**

**Odstraněny byly závady:**

Označení závady v revizní zprávě:	Popis odstranění:
1	
2	
3	
4	
5	
6	

**Nebyly odstraněny:**

Závady označené v revizní zprávě:	.....
	.....
Důvod neodstranění závad:	.....
	.....

**Závady odstranil:**

Obchodní název /  
nebo jméno a  
zařazení:

Dílo ve výše uvedeném rozsahu bylo provedeno v dobré kvalitě. Kontrolu vykonal revizní technik elektrických zařízení.

V Děčíně dne: .....

.....  
Za provozovatele převzal:

(razítko, podpis)

.....  
Kontrolu vykonal RTE:

(razítko, podpis)

.....  
Za zhotovitele předal:

(razítko, podpis)

\*) - nehodící se škrtněte

