

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI
001	HLAVNÍ VSTUP – ZÁDVEŘÍ
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ
004	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ
005	VÝTAH 1
006	VÝTAH 2
007	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
008	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR
020	VESTIBUL – NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR
021	WC – ŽENY
022	WC – MUŽI
023	BEZBARIÉROVÉ WC
024	K2 – ADMINISTRATIVA
025	K1 – ADMINISTRATIVA (VEDOUCÍ)
026	K3 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
027	SKLAD POMŮCEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
028	SPOL.MÍSTNOST / ERGO-DÍLNA
029	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
030	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
031	WC
032.1	ŠATNA – STUDENTI (10 OS.)
032.2	UMÝVÁRNA – STUDENTI
032.3	WC – STUDENTI
033.1	ŠATNA – PERSONÁL (29 OS.)
033.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL
033.3	WC – PERSONÁL
034	NEOBSAZENO
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST – IT (CHLAZENÍ)
040	CHODBA / POŽÁRNÍ ÚNIK – SKLADY
041	SKLAD 1 – INKONTINENTNÍ POMŮCKY
042	SKLAD 2 – ČISTÉ PRÁDLO
043	SKLAD 3 – ŠPINAVÉ PRÁDLO
044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD (CHLAZ.)
045	OŠETŘOVNA
046	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB
047	SESTERNA
048	DENNÍ MÍST. – SESTRY
049	WC – SESTERNA
050	JÍDELNA / HLAVNÍ SPOL.PROSTOR
051	K1 (VEDOUCÍ)
052.1	ŠATNA – PERSONÁL (8 OS.)
052.2	UMÝVÁRNA – PERSONÁL
053	WC
054	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
055	SKLAD VYBAVENÍ – JÍDELNA
056	CHODBA
057	CHLAZENÍ / MRAZÍCÍ BOXY (2x)
058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
059	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
060	SKLAD DKP, OBALY, ÚKLID
061	ČAJOVÁ KUCHYŇKA PERSONÁLU
062	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
063	VARNA
064	SKLADY – NÁDOBÍ/TABLETY
065	CHLAZENÝ SKLAD ODPADKŮ

LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- XC – 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC – 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku s přep. ochranou
- XC – 1x zásuvka jednonásobná ~230V/16A s přep. ochranou
- XC – zásuvka jednonásobná ~230V/16A v jednorámečku
- XC – 2x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve dvojrámečku
- XC – 3x zásuvka jednonásobná ~230V/16A vedle sebe ve vícenás. rámečku
- zásuvka 1f s krytím IP44
- zásuvka pětipólová ~400V/16A (krytí IP44)
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- vývod 3f dle popisu (volný konec min. 2m)
- stolní zásuvkový box, 3x 230V/16A, 2x RJ45
- SAxx – vypínač 3P, IP65
- vývod ukončen v krabici na zdi se svorkovnicí
- TS,CS – tlačítko TS (TOTAL STOP), CS (CENTRAL STOP)
- CHÚC – tlačítko větrání chráněné únikové cesty
- rozvaděč hlavní (RH), patrový (RS)
- RACK – RDAT (datový rozv.), RSTA (rozvodnice TV). RPS (ústředna přívolávacího systému)
- PE – podružná uzemňovací svorka objektu
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – zásuvkové rozvody – jeden kabel v trase

LEGENDA ZNAČEK – SLABOPROUD:

- DT – zásuvka jednonásobná datová 1xRJ45 cat.6
- DT – zásuvka dvojnásobná datová 2xRJ45 cat.6
- TV – zásuvka televizní

ELEKTROINSTALACE – KUCHYŇ						
čísl.	typ	umístění	ukončení	příkon	zařízení	poznámka
E1	–	–	–	–	osvětlení interiérové police	musí upřesnit dodavatel – dodávka interiéru
E2	1f+0	1200mm n.č.p.	dvojzásuvka	2,5kW	rezerva 230V	horizontální provedení zásuvky
E3	1f+0	600mm n.č.p.	zásuvka	0,1kW	podstolová chladnička	
E4	–	–	–	–	osvětlení interiérové police	musí upřesnit dodavatel – dodávka interiéru
E5	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	1,5kW	rezerva 230V	
E6	3f+0	1200mm n.č.p.	zapuštěná zásuvka	0,35kW	škrabka brambor	
E7	1f+0	2250mm n.č.p.	zásuvka	0,1kW	chladicí skříň	
E8	1f+0	2250mm n.č.p.	zásuvka	0,1kW	chladicí skříň	
E9	1f+0	2250mm n.č.p.	zásuvka	0,1kW	chladicí skříň	
E10	1f+0	2250mm n.č.p.	zásuvka	0,4kW	mrazicí skříň	
E11	1f+0	2600mm n.č.p.	krabice na zdi	0,5kW	chladicí box	ukončit krabicí se svorkovnicí
E12	1f+0	2600mm n.č.p.	krabice na zdi	2,0kW	mrazicí box	ukončit krabicí se svorkovnicí
E13	3f+0	100mm n.č.p.	volný konec 2m	18,5kW	myčka	
E14	12V	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,02kW	osvětlení police / skříňky	společný zdroj pro všechna osvětlení polic / skříněk umístěný v rozvaděči
E15	1f+0	z podlahy	volný konec 2m	0,1kW	chladicí stůl	
E16	3f+0	1200mm n.č.p.	zapuštěná zásuvka	3,5kW	rezerva 400V	
E17	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,25kW	kuchyňský robot	
E18	12V	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,03kW	osvětlení police / skříňky	společný zdroj pro všechna osvětlení polic / skříněk umístěný v rozvaděči
E19	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	1,5kW	pojízdná teplá skříň	
E20	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,65kW	kutr / kráječ zeleniny	
E21	12V	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,03kW	osvětlení police / skříňky	společný zdroj pro všechna osvětlení polic / skříněk umístěný v rozvaděči
E22	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,35kW	mixer	
E23	12V	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,03kW	osvětlení police / skříňky	společný zdroj pro všechna osvětlení polic / skříněk umístěný v rozvaděči
E24	1f+0	z podlahy	volný konec 2m	0,1kW	chladicí stůl	
E25	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,45kW	nářezový stroj	
E26	3f+0	z podlahy	volný konec 2m	20,0kW	sporák	
E27	3f+0	100mm n.č.p.	volný konec 2m	10,9kW	konvektomat	
E28	3f+0	100mm n.č.p.	volný konec 2m	10,9kW	konvektomat	
E29	1f+0	500mm n.č.p.	volný konec 2m	1,5kW	rezerva 230V	
E30	3f+0	500mm n.č.p.	volný konec 2m	28,0kW	varné centrum	
E31	3f+0	500mm n.č.p.	volný konec 2m	28,0kW	varné centrum	
E32	1f+0	z podlahy	volný konec 3m	1,5kW	rezerva 230V	
E33	1f+0	z podlahy	volný konec 2m	2,1kW	vyhřívaný stůl – režon	
E34	3f+0	z podlahy	volný konec 2m	3,1kW	vodní lázeň	
E35	1f+0	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,8kW	infrazářič	
E36	1f+0	1500mm n.č.p.	volný konec 2m	0,02kW	osvětlení police / skříňky	společný zdroj pro všechna osvětlení polic / skříněk umístěný v rozvaděči
E37	1f+0	1200mm n.č.p.	zásuvka	0,25kW	kráječ knedlíků	
E38	3f+0	600mm n.č.p.	zapuštěná zásuvka	5,4kW	výrobník kávy a čaje	
E39	1f+0	600mm n.č.p.	zásuvka	0,1kW	změkčovač vody	
E40	3f+0	100mm n.č.p.	volný konec 2m	17,5kW	myčka	
E41	3f+0	100mm n.č.p.	volný konec 2m	6,8kW	myčka	
E42	–	–	–	–	dochlazovací jednotka místnosti	musí upřesnit dodavatel – dodávka chlazení

Poznámka 1:

- veškeré kóty jsou brány od čisté podlahy, omítnutých stěn a obkladů. Vývody jsou kótované na osu vývodu.
- el. vývody ukončené volným koncem je nutné opatřit chráničkou (husím krkem) v délce kabelu
- elektrické vývody z podlahy je nutné opatřit krycí hadicí v délce kabelu
- el. vývody ukončené volným koncem je nutné provést jako ohebné a měkké
- u pracovních stolů je nutné vyvést zemnicí kabely, je postačující jedenkrát v sestavě
- u pracovních strojů připojených "napřímo" (bez zásuvky) je nutné spolu s el. vývodem vyvést také zemnicí kabel
- el. vývody E2, E5, E29 a E32 (rezerva 230V) a E16 (rezerva 400V) smějí být zapojeny vždy max. 3 v jednom obvodě

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ZAPNUTO
Point 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov
773 818 802, pavel.bohunek@gmail.com

Vypracoval:	Mojmír Tobrman		BricsCAD V19
Kontroloval:	Bc. Pavel Bohuněk	ČKAIT 0402248	Formát: Výkres 15xA4
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		Stupeň: DPS
			Datum: 02/2020
Akce:	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KRČEŠICE		Měřítko: 1:50
			Zak.č.: P20007
Objekt:	SO 01 – BUDOVA DZR		Výkres č.:
Část:	D.1.4.3.a – Silnoproudá elektroinstalace		D.1.4.3.a.19
Název:	Zásuvkové okruhy přízemí		